



**40W**  
ALTA POTENCIA

**4Hrs.**



Las luces de emergencia de OPALUX, siempre un paso adelante con la tecnología en sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son LED, la nueva tecnología en luces que reducen el impacto ambiental y amplían la vida útil del equipo.

### Información Técnica

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Marca:                         | OPALUX               |
| Alimentación:                  | 220VAC               |
| Frecuencia:                    | 60Hz                 |
| Potencia:                      | 40W                  |
| Tipo de batería:               | Plomo Ácido          |
| Voltaje y capacidad de baterí: | 12V 7A               |
| Autonomía de batería:          | 8 Horas (2 Faros)    |
| Tipo de carga:                 | Automático           |
| Cantidad de LED:               | 02 (1 x Faro)        |
| Tipo de LED:                   | COB                  |
| Tiempo de vida LED:            | 20000 - 25000 horas. |
| Lumen:                         | 1200-1300Lm          |
| Temperatura de color:          | 6500K                |
| Faro Giratorio:                | Sí                   |
| Giro de Faro:                  | 180°                 |
| Carcasa:                       | Metal                |
| Opción de Testeo:              | Sí                   |
| Seguridad:                     | IP42                 |
| Certificación UL:              | 20150528-E473913     |

### FAROS AJUSTABLES



### Dimensiones (cm)

| Al | L  | An |
|----|----|----|
| 14 | 30 | 10 |



### Caja



### Advertencia y recomendación de seguridad

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

